

AHRTU-DNET-5A

AHXRTU-DNET-5A

EN Instruction Sheet
TR Bilgi Dökümanı
TW 安裝說明
CN 安装说明



5012608103



- EN ✗ This is an OPEN TYPE module and therefore should be installed in an enclosure free of airborne dust, humidity, electric shock and vibration. The enclosure should prevent non-maintenance staff from operating the device (e.g. key or specific tools are required for operating the enclosure) in case danger and damage on the device may occur.
- FR ✗ Ceci est un module ouvert et il doit donc être installé dans un coffret à l'abri des poussières, des vibrations et ne pas être exposé aux chocs électriques. Le boîtier ou l'armoire doit éviter toute action d'un personnel autre que celui affecté à la maintenance de l'appareil (par exemple, clefs, outils spécifiques pour l'ouverture du coffret), ceci afin d'éviter tout accident corporel ou endommagement du produit).
- TR ✗ Bu ürün AÇIK TİP bir modül olup toz, rutubet, elektrik şoku ve titreşimden uzak kapalı yerlerde muhafaza edilmelidir. Yanlış kullanım sonucu ürünün zarar görmesini önlemek için yetkili olmayan kişiler tarafından ürüne müdahale edilmesini önleyecek koruyucu önlemler alınmalıdır. (Ürünün bulunduğu panoya kilit konulması gibi).
- TW ✗ 本機為開放型 (OPEN TYPE) 機種，因此使用者使用本機時，必須將之安裝於具防塵、防潮及免於電擊衝擊意外之外殼配線箱內。另必須具備保護措施（如：特殊之工具或鑰匙才可打開）防止非維護人員操作或意外衝擊本體，造成危險及損壞。
- CN ✗ 本机为开放型 (OPEN TYPE) 机种，因此使用者使用本机时，必须将其安装于具防尘、防潮及免于电击/冲击意外的外壳配线箱内。另必须具备保护措施（如：特殊的工具或钥匙才可打开）防止非维护人员操作或意外冲击本体，造成危险及损坏。

EN Please refer to the AH500 Series Hardware and Operation Manual for more information

TR Daha fazla bilgi için lütfen AH500 Serisi Donanım ve Kullanım Klavuzuna bakınız.

TW 詳細資料請參考 AH500 系列硬體及操作手冊

CN 详细资料请参考 AH500 系列硬件及操作手册

EN Assembly

TR Montaj

TW 安裝


CN 组装

EN Insert the module projections into the holes on the backplane. Then, push the module in the direction indicated by the arrow until it clicks. Finally, tighten the screws on the module.

TR Modül çıkıntısını alt panel üzerindeki deliklere yerleştiriniz. Daha sonra ok işareti ile gösterilen yönde tıkklayınca kadar modülü itiniz. Son olarak modül üzerindeki vidaları sıkınız.

TW 將模組下方的卡勾卡在背板的卡槽，對準背板的 IO 介面將此模組向前壓，安裝後將此模組上方的螺絲鎖緊。

CN 将模块下方的卡勾卡在背板的卡槽，对准背板的 IO 接口将此模块向前压，安装后将此模块上方的螺丝锁紧。



EN Address setting switch

TR Adres ayarı anahtarı

TW 位址設定開關

CN 地址设定开关

Valid address setting: 0~63

Geçerli adres ayarı: 0~63

有效的位址設定為 0~63

有效的地址设定为 0~63

EN Function setting switch

TR Fonksiyon ayarı anahtarı

TW 功能設定開關

CN 功能设定开关


DR1	DR0	Baud rate	Baud rate	通訊速率	通讯速率
OFF	OFF	125 kbps	125 kbps	125 kbps	125 kbps
OFF	ON	250 kbps	250 kbps	250 kbps	250 kbps
ON	OFF	500 kbps	500 kbps	500 kbps	500 kbps
ON	ON	Entering the extension serial transmission rate mode	İlave seri iletim hız oranı modu girme	進入擴展串列傳輸速率模式	进入扩展波特率模式
IN1		Reserved	Rezerve	保留	保留
IN0		ON: The previous I/O data is retained when the related module is off-line. OFF: It is cleared.	ON: İlgili modül off-line olduğunda önceki I/O data korunur. OFF: Silinir.	相關模組斷線時，保持 (ON) /清除 (OFF) 之前的 I/O 資料	相关模块断线时，保持 (ON) /清除 (OFF) 之前的 I/O 数据

EN Dimensions(mm) & Product Profile

TR Ölçüler(mm) & Ürün Görünüşü


TW 尺寸(mm)及產品外觀

CN 尺寸(mm)及產品外觀



EN	TR	TW	CN
1 Model name	Model adı	機種名稱	机种名称
2 7-segment display	7-segment ekran	七段顯示器	七段显示器
3 Address setting switch	Adres ayarı anahtarı	位址設定開關	地址设定开关
4 Function setting switch	Fonksiyon ayarı anahtarı	功能設定開關	功能设定开关
5 DeviceNet connector interface	DeviceNet bağlantı arabirimi	DeviceNet 連接器介面	DeviceNet 连接器接口
6 MS indicator	MS göstergesi	MS 指示燈	MS 指示灯
7 NS indicator	NS göstergesi	NS 指示燈	NS 指示灯
8 Screw	Vida	固定螺絲	固定螺丝
9 Label	Etiket	標籤	标签
10 Module clip	Modül klipsi	模組固定卡口	模块固定卡口

EN	TR	TW	CN
1 V+ (Red)	V+ (Kırmızı)	V+ (紅色)	V+ (红色)
2 CAN_H (White)	CAN_H (Beyaz)	CAN_H (白色)	CAN_H (白色)
3 Shield	Ekranlı	接地	接地
4 CAN_L (Blue)	CAN_L (Mavi)	CAN_L (藍色)	CAN_L (蓝色)
5 V- (Black)	V- (Siyah)	V- (黑色)	V- (黑色)



部件名称 Part Name	有害物质-Hazardous Substances					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件 Metal Part	X	O	O	O	O	O
塑料部件 Plastic Part	O	O	O	O	O	O
电子件 Electronic	X	O	O	O	O	O
触点 Contacts	O	O	X	O	O	O
线缆和线缆附件 Cable & Cabling accessories	X	O	O	O	O	O
电池 Battery	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
 O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
 This table is made according to SJ/T 11364.
 O: Indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572.
 X: Indicates that concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572.